

WM55

Sistema microfonico UHF PLUG-AND-PLAY con 1 microfono palmare

WM55 è un sistema microfonico wireless composto da un microfono palmare wireless e un ricevitore plug-in che può essere collegato direttamente ad amplificatori, stereo, processori audio, mixer DJ e altro ancora. Progettato per ridurre al minimo o eliminare la distorsione e il rumore indesiderato, opera nella banda UHF con dieci canali disponibili. Ideale per spettacoli teatrali e in studio.

CARATTERISTICHE

- Microfono wireless portatile e ricevitore plug-in
- Display digitale con frequenza microfono selezionabile (multicanale)
- Banda UHF: 863 - 865 MHz
- Distanza effettiva: fino a 50 m
- Prestazioni affidabili senza distorsioni
- Circuito di silenziamento automatico e cancellazione degli shock
- Filtro anti-pop acustico integrato
- Ricevitore con batteria ricaricabile (inclusa)
- Il microfono portatile funziona a batteria (2x 1,5V/AA, incluse)
- Connessioni in uscita: Jack da 6,3mm
- Intervallo di frequenze: 863 - 865MHz
- Risposta in frequenza: 40 Hz - 18.000 Hz
- Stabilità di frequenza: +/- 10 ppm
- Uscita RF: 10dBm
- Sensibilità: -95dB - -71dB
- Rapporto segnale-rumore: >90dB
- THD: <0,5%
- Livello di uscita: Master 300 mV
- Batterie: 3,7 V (cella agli ioni di litio 18650)
- Alimentazione elettrica: 5V tramite USB
- Dimensioni: ricevitore: 115 x 35 x 25 mm
- Dimensioni: microfono ø52 x 245 mm
- Il peso: 0.4 Kg.

